**ДП "КВАЗАР-ИС"****k_e_007b****17.10.2002****Этикетка изделия****K140УД701**

Операционный усилитель средней мощности

Аналог: mA741**Технические условия: БКО.348.095-04 ТУ**

Полупроводниковая интегральная микросхема K140УД701 представляет собой операционный усилитель и предназначена для построения решающих усилителей, интеграторов, сумматоров, дешифраторов.

Масса микросхемы не более 1,4 г.


Схема расположения выводов:

K140УД701 - корпус "Гвоздик" 8 выводов (k_d_to58)


А) Вид сбоку

Б) Вид снизу

А)



Б)

**Таблица назначения выводов**

Вывод	Назначение
1	Балансировка
2	Вход инвертирующий
3	Вход неинвертирующий
4	Напряжение питания минус $U_{п1}$
5	Балансировка
6	Выход
7	Напряжение питания $U_{п1}$
8	Коррекция

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		Не менее	Не более
Максимальное выходное напряжение, В	$U_{0 \max}$	$\pm 10,5$	-
Напряжение смещения нуля, мВ	I_0	-	± 6
Входной ток, нА	I_I	-	400
Разность входных токов, нА	I_{I0}	-	200
Ток потребления, мА	I_{cc}	-	$\pm 3,5$
Коэффициент усиления напряжения	A_u	30000	-

Примечание.

1. При напряжениях питания $\pm 15 \text{ В}$